

NORD



POWER GENIUS 3000

Energy Manager der neuen Generation für überschüssigen Ökostrom

- ⦿ Maximale Nutzung der Überflüsse
- ⦿ Unterstützung der Solax Wechselrichter
- ⦿ 6 Wechselmodi für bis zu 7 Ausgänge
- ⦿ Prioritäts Kaskadenschaltung der Ausgänge
- ⦿ Geeignet für on-grid sowie off-grid Systeme
- ⦿ Option zur Einstellung der Ausgangssteuerung: Überflüsse, Soc der Batterie, Timer, Temperatur, Massenfernbedienung

TECHNISCHE DATEN

POWER GENIUS 3000

Eingänge	4x digital für Verbindung der potentialfreien Kontakte, 2x für Temperatursensoren
Ausgänge	7x digitale Transistorausgänge mit offenen Kollektoren
Maximale Belastung eines Ausgang	100 mA / 24 V
Stromversorgung	24 V DC / 100 mA
Arbeitstemperaturbereich	-20 °C ~ +50 °C

ALLGEMEINE DATEN

Schutzart	IP20
Einteilungsschnittstelle	mini USB + PC Applikation für OS Win 7 und höher
Abmessungen	85×115×27 mm
Montageart	DIN-Leiste oder auf Module